

## MIOMIX 104

# MIXER AUDIO PROFESSIONALE A 5 CANALI CON EFFETTO ECO DIGITALE

MioMix 104 è un mixer a 5 canali ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni live e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. L'ingresso Mic è dotato di un preamplificatore noise-less con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). Gli ingressi stereo di linea permettono di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. L'effetto eco digitale con qualità professionale arricchisce le vostre performance consentendo di regolare velocità e numero di ripetizioni. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

5 Canali in Totale

1 Canale Mic/Line con Preamp a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm

EQ 2-Bande sui Canali da 1 a 3

Effetto Eco Digitale con regolazione delle Ripetizioni, Ritardo e Livello

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

## SPECIFICHE

<b>Connessioni di Ingresso</b>	LR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 2-3), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 4-5)
<b>Connessioni di Uscita</b>	XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)
	Funzioni Canale 1: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/- 15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
	Funzioni Canali 2-3: Selettore Impedenza (+/-10dB), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
	Funzioni Canali 4-5: Posizione Pan, Volume di Canale
<b>Funzioni Effetto</b>	Regolazione Numero di Ripetizioni Eco, Regolazione Tempo di Ritardo Eco, Regolazione Livello Eco
<b>VU Meter</b>	Indicatore di Livello 2x6 LED
<b>Livello Massimo di Uscita</b>	3 Vrms
<b>Risposta in Frequenza</b>	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz
<b>Intervallo Dinamico</b>	102dB
<b>THD+N @ 1kHz</b>	=0.003%
<b>Crosstalk Stereo</b>	92dB
<b>Alimentazione</b>	DC 5V, 1A
<b>Consumo</b>	Max. 2.5W
<b>Dimensioni Prodotto</b>	138 x 165 x 66 mm
<b>Peso Prodotto</b>	0.89kg
<b>Dimensioni Imballo</b>	270 x 205 x 90 mm
<b>Peso Imballo</b>	1 kg