MIOMIX 404FX

MIXER AUDIO PROFESSIONALE 8-CANALI CON MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT

MioMix 404FX è un mixer a 8 canali con multi-effetto digitale ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I 4 ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). Gli ingressi stereo di linea permettono di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. Il multi effetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 tra i puoi usati preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.) migliora le vostre performance e permette di regolare fino a due parametri per ciascun effetto. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.

MIOMIX 404FX

856d7f16-dc97-4d47-a8ef-daf24450238d.jpg

a6107961-4232-4fb2-876b-c8178bca4bf9.jpg

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

8 Canali in Totale
4 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco
1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco
1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm
EQ 2-Bande sui Canali da 1 a 4
Effetto Digitale a 24-bit/48kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili
Uscita Cuffie con Controllo di Livello
Uscite Principali XLR con Controllo del Volume
VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED
Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

SPECIFICHE

Connessioni di Ingresso	XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-4), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 5-6), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3mm (Canali 7-8)
Connessioni di Uscita	XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)
	Funzioni Canale 1-4: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
	Funzioni Canali 5-6: Selettore Impedenza (+4/-10dB), Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
	Funzioni Canali 7-8: Volume di Canale, Selettore Mono/Stereo
Effetto Digitale	24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz
VU Meter	Indicatore di Livello 2x6 LED
Livello Massimo di Uscita	3 Vrms
Risposta in Frequenza	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz
Intervallo Dinamico	102dB
THD+N @ 1kHz	=0.003%
Crosstalk Stereo	92dB
Alimentazione	DC 5V, 1A
Consumo	Max. 2.5W
Dimensioni (LxAxP)	220 x 165 x 66 mm
Dimensioni Imballo (LxAxP)	345 x 208 x 87 mm
Peso netto	1.2kg
Peso Lordo	1.5kg