

## SCENEMAKER 1216

# DMX512 LIGHTING CONTROLLER

SCENEMAKER 1216 è un controller luci universale. Permette di gestire fino a 12 fari con 16 canali DMX ciascuno (192 canali in totale) e fino a 184 scene programmabili. 6 sequenze (chases) possono contenere fino a 184 passaggi (steps) composti da scene salvate e organizzate in qualsiasi ordine. I programmi possono essere lanciati tramite comandi MIDI, automaticamente o manualmente. Sulla superficie di controllo sono presenti diversi strumenti di programmazione quali 8 cursori di canale, scanner con accesso rapido e pulsanti delle scena, nonché un display a LED per una navigazione più facile dei comandi e delle funzioni di menu.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

12 fari con 16 canali DMX ciascuno; 192 Canali in totale

23 banchi di 8 scene programmabili, 184 scene totali

6 sequenze di 184 scene programmate in 23 banchi

Esegue più sequenze (chase) contemporaneamente

8 Cursori x 2 Pagine per il controllo diretto dei canali

Modalità automatica controllata da Speed e Fade Time

Modalità 8-CH / 16-CH per i canali DMX assegnati o invertiti

Blackout generale

Connettore USB per lampada LED a collo d'oca (non inclusa)

Display LED per una facile navigazione dei menu

Controllo MIDI su banchi, chases e Blackout

### SPECIFICHE

<b>Alimentazione</b>	DC 9V-12V, 500mA min.
<b>USB Lamp</b>	5V - 200 mA max
<b>Protocolli</b>	DMX-512 USITT
<b>Ingresso Dati</b>	Locking 3-pin XLR male socket
<b>Uscita Dati</b>	Locking 3-pin XLR female socket
<b>Configurazione Pin Dati</b>	Pin 1 shield, Pin 2 (-), Pin 3 (+)
<b>Dimensioni Controller (LxAxP)</b>	482x82x133 mm
<b>Peso Netto</b>	2.0 kg
<b>Dimensioni dell'Imballo (LxAxP)</b>	560x135x185 mm
<b>Peso dell'Imballo</b>	2.6 kg