PMX-4BT

MIXER AMPLIFICATO 6 CANALI DA 200+00W MAX. CON EFFETTI, MP3 E BT

PMX-4BT

Il sistema PMX-4BT è stato progettato per essere una valida soluzione sia per l'utilizzo live che per scopi didattici. L'interfaccia utente è molto semplice ed intuitiva, ciò ti permetterà di sfruttare appieno le potenzialità di personalizzazione del prodotto senza dover ricorrere a nozioni di profilo tecnico elevato.

Il mixer attivo a 6 canali permette di collegare microfoni o strumenti musicali necessari all'intrattenimento o alla didattica, grazie agli ingressi XLR sui canali 1-4, ai Jack da 6,3mm sui canali 1-3, all'ingresso RCA sul canale 4 ed al mini-Jack da 3mm sui CH5-6 sul quale collegare computer, smartphone, tablets, ecc.

Ciascun canale ha un EQ a 2 bande per personalizzarne il suono. È possibile usare anche l'EQ grafico a 3 bande sulla sezione master per adattare il suono generale alle caratteristiche dell'ambiente in cui si va a suonare.

Il sistema è provvisto di un effecct con regolazione del livello sui canali 1-4. Nella sezione FX è possibile modificare il livello generale dell'effetto, la durata della ripetizione ed il numero di ripetizioni.

Infine, il player multimediale con telecomando legge files MP3 dal connettore USB, la SD-Card e la connessione BT, mostrando tutte le informazioni di riproduzione sull'ampio display LCD.

dcbd21fd-f248-4064-84b7-ed5ed4115a08.jpg

5edf8bb3-d9f1-4851-ab90-9b0c17fb1aab.jpg

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Mixer alimentato a 6 canali 200+200W con effetto e lettore multimediale
4 Canali MIC/LINE (CH1-4) con EQ indipendente 2 bande mandata effetto con livello regolabile
1 canale stereo (CH5-6) con connettore jack da 3 mm per tablet, computer e altri dispositivi multimediali
EQ a 3 bande sulle uscite master
Effetto con livello, tempo di ritardo e regolazione ripetuta
Ingresso stereo RCA in/out per registrazione/riproduzione di una sorgente stereo
Lettore MP3 con telecomando per USB, SD-Card e connessione BT
Cabinet in legno resistente agli urti con manico pratico per un facile trasporto

SPECIFICHE

Tipo di Sistema	Mixer Attivo con Lettore MP3 e BT
Potenza Nominale	100+100W @ 4ohm
Potenza di Picco	200+200W @ 4ohm
Risposta in Frequenza	20Hz - 20KHz +1/-3dB @ 1W (su diffusori a 8ohm)
Mixer	6-Canali (4 x Mono/Line, 1 x Stereo Line)
Impedenza d'Ingresso	Mic – 2Kohm (bilanciato) / 1Kohm (sbilanciato); Line – 10Kohm / Tape IN – 47Kohm
EQ di canale	HIGH (Alti) +/-15dB @ 12kHz; LOW (Bassi) +/-15dB @ 80Hz
EQ a 3 bande	Bass / Mid / Treble sulla sezione Master
Uscita Stereo Monitor	Jack Stereo da 6.3mm (TRS)
Uscite per Casse	2x Jack Mono da 6,3mm (TS)
Effetto	Eco con Livello, Durata e Ripetizioni regolabili
Tempo del Delay Digitale	140 – 342ms
	Lettore MP3: USB (formato MS-DOS® FAT-32, max 32GByte), Slot SD-Cards (formato MS-DOS® FAT-32, max 32GByte), Connessione BT, Telecomando, Display LCD
Alimentazione	230 V – 50Hz
Fusibile	T2A 250V
Dimensioni	470 x 225 x 130 mm - 18.50 x 8.59 x 5.19 in
Peso Netto	7.2 Kg - 15.87 lbs.