

## PDX-100

# DI-BOX PASSIVA

La DI-Box Soundsation PDX-100 converte il segnale audio ad alta impedenza dagli strumenti o dalle uscite di linea in un'uscita bilanciata a bassa impedenza per essere inviato direttamente a un mixer o all'ingresso di un amplificatore. La bassa impedenza (Lo-Z) è in grado di cavi più lunghi tramite connessione XLR con una minore degradazione del segnale rispetto all'alta impedenza.

PDX-100

2de95db2-bd03-4ebd-aec8-180321fbd286.jpg

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingresso Jack (6,3mm) non bilanciato

Connessione THRU (Jack 6,3mm) per inviare il segnale audio ad un ulteriore ingresso ad alta impedenza.

I segnali di ingresso con livello alto possono essere attenuati in modo da non sovraccaricare gli ingressi di un mixer o di un amplificatore utilizzando il selettore PAD (0dB, -20dB, -40dB).

Filtro antirumore integrato per eliminare RF e ronzio di rete

Selettore GND con 3 posizioni per eliminare il rumore (GND, FLOAT, LIFT)

### SPECIFICHE

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ingresso                   | Jack da 6,3mm non bilanciato                                  |
| Uscite                     | XLR Maschio bilanciato, THRU Jack da 6,3mm non bilanciato     |
| Inpedenza di Ingresso      | >100 KOhm                                                     |
| Inpedenza di Uscita        |                                                               |
| Controlli                  | Selettore PAD (0/-20/-40dBu), Selettore GND (GND, Float/Lift) |
| Dimensioni (LxPxA)         | 86 x 70 x 45 mm                                               |
| Peso                       | 0,234Kg                                                       |
| Dimensioni Imballo (LxPxA) | 90 x 75 x 60 mm                                               |
| Peso Imballo               | 0,25 Kg                                                       |