GO-SOUND POCKET MIC

KIT BODYPACK, HEADSET, E MIC LAVALIER PER DIFFUSORI GO-SOUND AMW - AIR & PROVIBE AIR

Go-Sound Pocket Mic è un set opzionale che include un trasmettitore VHF body-pack, un microfono lavalier e un microfono headset. È destinato a tutti quei possessori di diffusori attivi SOUNDSATION GO-SOUND AMW, GO-SOUND AIR e PROVIBE AIR che necessitano totale libertà di movimento durante le loro sessioni.

GO-SOUND POCKET MIC

67ea81be-9541-4c83-a72a-74aa643a0c06.jpg




Diagramma Polare Cardioide

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibile con Go-Sound 8AMW / 10AMW / 12AMW / 15AMW, Go-Sound 8Air / 10Air / 12Air / 15Air e ProVibe 8Air / 10Air / 12Air / 15Air
Trasmissione VHF con tecnologia SMD
Frequenza VHF a 175 MHz (NOTA: Prima di acquistare questo prodotto, assicurateci che la frequenza del radiomicrofono della vostra Go-Sound 8-10 AMW – o almeno una delle due frequenze in caso di Go-Sound AMW 12-15 AMW – sia 175MHz)
Massima Semplicità d’uso
30m di distanza di trasmissione (senza ostacoli)
Trasmettitore tascabile semplice e leggero
Microfono Headset con capsula a elettrete cardioide
Microfono da Cravatta con clip e capsula elettrete omnidirezionale

SPECIFICHE

Frequenza	VHF - 175.00MHz
Potenza Trasmissione	10mW
Tipo di Modulazione	FM
Deviazione	37KHz
Emissione Spurie	>30dB
Utilizzo Continuo	7 ore
Stabilizzazione della Freq.	Calibrazione automatica
Gamma Dinamica	> 90dB
Distorsione Armonica Totale	< 0.5%
Risposta in Frequenza	40Hz~15KHz ±3dB
Connettore Ingresso	1/8” mono mini-Jack (senza filettatura)
Regolazioni	Mic Volume
Spia LED	Rosso (batterie scariche)
Tensione Batterie	3V (2x Batterie da 1.5V Tipo AA)
Capsula Headset	Cardioide, Elettrete
Connettore Headset	1/8” mini-Jack (90° senza filettatura)
Capsula Lavalier	Omni-direzionale, Elettrete
Connettore Lavalier	1/8” mini-Jack (90° senza filettatura)