BLUEPORT FX

# SISTEMA PA 2X100W PORTATILE CON MIXER ATTIVO E DUE DIFFUSORI PASSIVI A 2 VIE

BLUEPORT FX è il risultato di anni di esperienza acquisita da SOUNDSATION nei sistemi audio portatili; un segmento in cui qualità, versatilità e rapporto qualità-prezzo sono assolutamente essenziali. Questo sistema amplificato portatile include due diffusori passivi con woofer da 10 “e mixer amplificato integrato. Oltre al lettore MP3 con USB, scheda SD e Bluetooth ™, il sistema integra un DSP FX a 24 bit con 16 effetti originali da aggiungere agli ingressi MIC scegliendo il livello per ciascun canale. Il mixer integrato è dotato di un amplificatore Classe-D 2x100W (RMS). Le custodie (ABS) sono robustee leggere e hanno un aspetto piacevole.

BLUEPORT FX

da1d4c58-02e7-40da-a3cd-f4d5af2d190f.jpg

3bdfe8e2-891d-48b5-9d21-636b24366cc2.jpg

9ee7f135-25d2-44b5-8c78-e8a6

f3a779d5-687b-433c-8335-6a2a1ef2c3ba.jpg

7bf9772a-ba73-48fa-b0c8-6a41072ee447.jpg

c638548e-f3d4-4523-a3a3-ffe3c

# DETTAGLI DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| |
|---|
| Due diffusori passivi con mixer amplificato integrato |
| Amplificatore in Classe D - 2x100W (RMS) |
| Diffusori con Woofers da 10“ e drivers a compressione da 1” |
| Equalizzatore a 2 Bande ( basse e alte frequenze) |
| Lettore MP3 con USB, scheda SD e Bluetooth™ |
| 4 Ingressi MIC/LINE |
| Un ingresso Stereo RCA/JACK 1/4” |
| Una uscita Stereo RCA |
| DSP FX da 24Bit con 16 effetti di alta qualità |
| Ricevitore a infrarossi per controllo remoto |
| Foro da 35 mm per montaggio su asta standard |
| Cabinets in ABS robusti compatti e leggeri |

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| | Risposta in frequenza - 65 Hz - 20KHz [- 10dB] ; 65Hz-19KHz [- 3dB] |
| | Max SPL Sistema / Sensibilità - 118dB / 95dB |
| | Tipo HF - Driver a compressione ; Diametro gola / Diametro bobina - 1” / 1” ; Diametro gola driver - 80mm ; Direttività(HxV)/Guida d’onda - 90°x40°- 60°/Asimmetrico ; Materiale del magnete/ Peso - Struttura in Ferrite / 225g ; Potenza RMS - 25W ; Risposta in frequenza - 1.5KHz - 20KHz ; Sensibilità (1W/1m) - 106dB ; Frequenza Crossover / Pendenza Filtro - 3KHz / 6dB/Ottava ; Impedenza - 8 Ohm |
| | LF Diametro Woofer - 10” ; Diametro Bobina - 1.5” ; Materiale del magnete / Peso - Struttura in Ferrite/677.3g ; Potenza RMS - 100W ; Risposta in frequenza - 63Hz - 3.5KHz ; Max SPL (1W/1m) - 94dB ; Impedenza - 4 Ohm |
| | Classe Amplificatore - D ; Potenza RMS/Picco - 2 x 100W / 2 x 250W ; Connettori di uscita - 2x Jack 1/4” |
| | Canali di Ingresso Mixer - 4 Mic/Line + 1 Stereo Line |
| | Alimentazione Phantom - (Canali 1-4) +48V |
| **EQ High (Canali 1-4 e Master) - Frequenza Cut-off** | 1KHz / Guadagno |
| **EQ Low (Canali 1-4 e Master) - Frequenza Cut-off** | 500Hz / Guadagno |
| | Effetti digitali - 16 Presets con controllo di livello (Canali 1-4) |
| | Multimedia Player Digitale - USB, SD-CARD e Bluetooth |
| | Requisiti di alimentazione - 230Vac - 50 Hz ; Consumo Potenza - 350W ; Interruttore di alimentazione - SI ; Connettore - VDE ; Fusibile - T3.15A - 250V |
| | Materiale involucro diffusori - ABS |
| | Materiale griglie / Spessore - Acciaio / 0.8 mm |
| | Materiale involucro Mixer - ABS |
| | Maniglie - SI |
| | Foro per montaggio su stand - SI/35mm |

| | |
|---|---|
| | Dimensione singolo diffusore (LxAxP) - 330 x 300 x 490mm |
| | Dimensione Imballo (LxAxP) - 640 x 365 x 545mm |
| | Peso (2 diffusori + mixer + accessori) - 16kg |
| | Peso Imballo - 18Kg |