


MIOMIX 202UFX

Mixer Audio Professionale con Multieffetto Digitale e Interfaccia Audio I/O USB fino a 24-bit/96kHz

MioMix 202UFX è un mixer a 4 canali con multi-effetto digitale e interfaccia audio USB ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I due ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). L'ingresso stereo di linea permette di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. Il multi effetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 tra i puoi usati preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.) migliora le vostre performance e permette di regolare fino a due parametri per ciascun effetto. La scheda audio USB a 24-bit/96kHz stereo permette la connessione a qualsiasi computer per registrare o riprodurre file audio di qualità. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 Canali in Totale

2 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

EQ 2-Bande sui Canali 1 e 2

Effetto Digitale a 24-bit/48kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili

Scheda Audio Stereo USB a 24-bit/96kHz con Controllo di Livello

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

Alimentatore USB 240Vac - 5Vcc incluso

ULTERIORI SPECIFICHE

Connessioni di Ingresso	XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-2), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 3-4)
Connessioni di Uscita	XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)
Connessione USB	Type-B, Femmina
Funzioni Canale 1-2	Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Mandata Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
Funzioni Canali 3-4	Selettore Impedenza (+4/-10dB), Livello Mandata Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
Scheda Audio I/O USB	Streaming Stereo Input/Output fino a 24-bit/96kHz, dispositivo USB di Classe 2.0
Effetto Digitale	24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz
VU Meter	Indicatore di Livello 2x6 LED
Livello Massimo di Uscita	3 Vrms
Risposta in Frequenza	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz
Intervallo Dinamico	102dB
THD+N @ 1kHz	=0.003%
Crosstalk Stereo	92dB
Alimentazione	DC 5V, 0.5A
Consumo	Max. 2.5W
Adattatore di Tensione	100-240Vac – 0.15A / 5Vcc – 1A Max (adattatore incluso)
Dimensioni (WxDxH)	166 x 165 x 66 mm
Dimensioni Imballo (WxDxH)	288 x 205 x 93 mm
Peso netto	0.9kg
Peso Lordo	1.2kg