

NEOMIX-202FX

MIXER A 4 CANALI SUPERCOMPATTO CON NOISELESS PREAMP E PROCESSORE EFFETTI 24-BIT

Neomix 202FX è un mixer a 4 canali supercompatto con un totale di 8 input ed equipaggiato con tutte le caratteristiche di cui avete bisogno per le vostre performance live o come studio mixer. I 2 canali microfonici sono equipaggiati con alimentazione phantom da +48V e un EQ a 3 bande. 2 canali stereo aggiuntivi e un ingresso stereo RCA offrono connessioni a sufficienza per i vostri strumenti o fonti esterne. Il processore effetti digitale a 24-bit offre 100 programmi con delay, chorus, flanger e riverberi. Costruito con componenti di qualità, leggero e di dimensioni compatte è il perfetto Audio Tool portatile

NEOMIX-202FX

7cbcf35e-530e-448f-81bf-2da98a296204.jpg

92a37ba7-8094-408a-b60a-a0976df8ee7c.jpg

f9852b7d-04e4-4ed4-ad19-6c59

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

8 input totali

2 canali mono, 2 canali stereo, 1 Aux in

2 preamp microfonici Noiseless con alimentazione phantom +48V

Input bilanciati per mantenere basso il livello di rumore e l'integrità del segnale

Eq a 3 bande su tutti i canali

Processore effetti digitale a 24 bit con 100 programmi

Uscita monitor per cuffie con controllo del livello

Uscita main TRS, uscita Aux RCA, uscita stereo effect return

Indicatore led di segnale

Scocca robusta in metallo

Potenziometri precisi e di alta qualità

Super compatto e leggero per la massima portabilità

SPECIFICHE

Dimensioni (A x L x P)	46mm / 28mm x 230mm x 210mm
-------------------------------	-----------------------------

Peso	1,8 Kg
-------------	--------

Potenza assorbita	15W
--------------------------	-----

Voltaggio	Europa 230 V~, 50 Hz
------------------	----------------------