

CM-1000

Microfono a condensatore

Il CM-1000 è un microfono a condensatore professionale con ampia risposta in frequenza e risoluzione ad alta frequenza. È ideale per i piatti (Hi-Hat, Ride, Crash, Etc.) e richiede l'alimentazione Phantom da 9V a 52V.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per Piatti di Batteria (Hi-Hat, Ride, Crash, Etc) durante esibizioni dal vivo e applicazioni di registrazione in studio.

Alta qualità della capsula e della griglia.

Alta sensibilità e basso rumore di fondo.

Colore Nero Satinato

Corpo del microfono robusto

ULTERIORI SPECIFICHE

Elemento di ripresa Capsula a Condensatore

Caratteristica di direttività Cardioide

Risposta in frequenza 20Hz - 20kHz

Sensibilità -38dB ± 3db

Impedenza di carico >= 1000 Ohm

Impedenza di Uscita

Rumorosità 25dB A

Max Input SPL 135dB (at 1kHz)

Alimentazione Phantom 9V ÷ 52V

Dimensione Microfono (Ø ; Lunghezza) 20 mm ; 129 mm

Peso Microfono 107 g

Dimensione Imballo (LPA) 166 x 105 x 61 mm

Peso Imballo 192 g